

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Marka: MyHome | Seria: Listwy przypodłogowe aluminiowe LED



Kod dokumentu: IM/LED/2026/007 Wydanie: wersja 1.0, październik 2026

1. INFORMACJE OGÓLNE

- **Kontrola przed montażem:** sprawdź zgodność modelu, koloru i długości z zamówieniem oraz brak uszkodzeń (zarysowania, wgniecenia). Elementy z widocznymi wadami zgłoś przed montażem – ułatwi to szybką wymianę.
- **Warunki:** montaż w pomieszczeniu suchym, w temperaturze min. +15 °C, po zakończeniu prac mokrych (tynki, wylewki, malowanie).
- **Odcień:** do jednego pomieszczenia stosuj elementy z jednej partii; zamów z zapasem ok. 10%.

2. WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

- Wiertarka, wiertło do betonu, kołki i wkręty do mocowania klipsów
- Poziomica lub laser, miarka, ołówek
- Piła ukośna z tarczą do metali nieżelaznych, pilnik
- Taśma LED, zasilacz i ewentualny sterownik dobrane do długości instalacji (niskie napięcie, np. 12 V / 24 V DC)

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Wszystkie prace przy przewodach wykonuj przy odłączonym zasilaniu. Nie zakrywaj zasilacza i nie montuj go wewnątrz listwy. Stosuj wyłącznie zasilacze z oznaczeniem CE.

3. MONTAŻ – KROK PO KROKU

1. **Projekt instalacji:** zaplanuj miejsce zasilacza (dostępne, wentylowane, poza listwą) i trasę przewodów. Podłączenie zasilacza do sieci 230 V musi wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi.
2. **Wytyczenie:** wyznacz poziomą linię montażu klipsów nad podłogą, z uwzględnieniem szczeliny dylatacyjnej podłogi.
3. **Klipsy:** rozmieść klipsy równomiernie na długości listwy (5 szt. na 2,5 m, ok. co 50–60 cm, pierwszy i ostatni ok. 10 cm od końca), nawierć otwory i przykręć klipsy.
4. **Cięcie:** przytnij listwę i osłonę na wymiar; usuń zadziory. Taśmę LED tnij wyłącznie w miejscach oznaczonych przez producenta taśmy.
5. **Taśma LED:** oczyść i odtłuść kanał, wklej taśmę, wyprowadź przewód przez zaślepkę lub narożnik w kierunku zasilacza.
6. **Ośłona:** wciśnij osłonę PVC / klosz silikonowy w kanał na całej długości.
7. **Osadzenie listwy:** nasuń / wciśnij listwę na klipsy, zamontuj narożniki, łączniki i zaślepki.
8. **Test:** dopiero po zakończeniu montażu i sprawdzeniu połączeń włącz zasilanie.

4. PIELEGNACJA I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz oświetlenie.
- Czyść suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką; nie dopuszczaj do zalania listwy wodą podczas mycia podłogi.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani preparatów z kwasami lub chlorem – mogą zmatowić osłonę.
- W razie awarii taśmy zdejmij listwę z klipsów i wymień taśmę; przed demontażem odłącz zasilanie.

5. BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas cięcia stosuj okulary ochronne i rękawice; krawędzie po cięciu mogą być ostre.
- Stosując kleje i środki czyszczące, przestrzegaj zaleceń z ich kart charakterystyki; zapewnij wentylację.
- Odpady (ścinki) segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami – aluminium nadaje się do recyklingu.

Masz pytanie o montaż lub dobór profilu? Zadzwoń: **786 610 810** (pn-pt 8-16) lub napisz: **office@dkk-tech.pl**. Karty techniczne i pozostałe instrukcje: **myhome.shop.pl** → **Materiały do pobrania**.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660
tel. 786 610 810 | office@dkk-tech.pl | www.myhome.shop.pl

Instrukcja Montażu i Konserwacji IM/LED/2026/007 – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.